

## Закрепване на осветителни тела на тавана

Начин на работа:

Така ще накарате стаята да светне

Погрижете във всяко помещение да има светлина пълна с настроение – с новите осветителни тела на тавана.

- 1** Важно: Преди пробиването изключете предпазителя и се уверете, че в мястото на пробиване не преминават проводници (с помощта на металотърсач).
- 2** Сега можете да пробивате. Внимавайте за правилния диаметър на отворите за дюбелите.
- 3** Поставете дюбелите, фиксирайте с чук, завийте в тях куките-винтове и окачете осветителното тяло.
- 4** Свързване на осветителното тяло: Проверете с фазомер дали проводникът е без напрежение. Отделните жила на електрическия проводник (по принцип две или три) имат различни цветове. Черното (понякога кафяво) жило е означено с „L“. То е външният проводник, който провежда електрическия ток от мрежата до лампата. Синьото жило е неутралният проводник „N“; той провежда електрическия ток от лампата обратно в мрежата. Зелено-жълтото жило (не е наложително да има) е защитният проводник „PE“. Заемете клемата с жилата черно към черно и синьо към синьо. Ако за зелено-жълтия защитен проводник няма PE-място за клемата, разположете го така, че да няма контакт с клемата. Накрая проверете, че жилата са здраво фиксирани в клемата.
- 5** Функционален тест: Включете отново предпазителя – и светва.

Bosch не поема гаранция за пълнотата и верността на поместените ръководства. Bosch обръща внимание на това, че използването на такива ръководства става на собствен риск. Моля вземете всички предпазни мерки за Вашата безопасност.