



Akku-Zweigang-
Schlagbohrschrauber
EasyImpact 12

Der unglaublich
benutzerfreundliche Akku-
Schlagbohrschrauber bietet
außergewöhnlichen Komfort

[Zum Produkt](#)



Zentrale Produktmerkmale

- Intuitiver Einstellring für automatische Gangwechsel, um jeder Anwendung gerecht zu werden
- Drehrichtungswechsel mit einem einzigen Klick auf einen leicht zu bedienenden Schalter, mit LED-Leuchtanzeige
- Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor
- Schrauben; Bohren in Holz und Metall; Schlagbohren in Ziegel- und Kalkstein
- Automatische Richtungseinstellung nach Stand-by verhindert eine falsche Startrichtung
- Power for ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
- Syneon Chip steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit

Weitere Produktvorteile

Lieferumfang

- Ladegerät GAL 12V-20
- 2 x Akkupack PBA 12 2.0Ah O-A
- Aufbewahrungshülle
- Doppelschrauberbit

Bestellnummer: 06039B6101

EAN-Code: 4053423203479



Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber

EasyImpact 12

Technische Daten

Akkuspannung: 12 V

Akkukapazität: 2 Ah

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 400 / 1.300 min⁻¹

Max. Drehmoment: 30 Nm

Drehmomentstufen: 12

Bohrfutter: 10-mm-Schnellspannbohrfutter

Maschinengewicht mit Akku: 1 kg

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø bis: 6 mm

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø in Stahl: 8 mm

Bohr-Ø in Holz: 20 mm

Bohr-Ø in Mauerwerk: 6 mm

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Schlagbohren in Beton

Schwingungsemissionswert ah: 19.0 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 85 dB(A); Schalleistungspegel 96 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktionen



Akkuspannung



12 Volt

Funktionen

12 Volt

Lithium-Ionen Technologie

Bosch Auto-Lock

2-Gang Getriebe

Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren

Softgrip

Integrierte Arbeitsleuchte

Rechts-/Links-Lauf

Ladezustandsanzeige

Drehrichtungsanzeige