



Akku-Schrauber

## **PushDrive**

Einfach drücken und loslegen

[Zum Produkt](#)



### Zentrale Produktmerkmale

- Einfache Handhabung dank einmaliger „Push&Go“-Funktion
- Mehr Kontrolle dank Drehmomentvorwahl
- Möglichkeit der manuellen Justierung von Schrauben im manuellen Betrieb
- Mit Mikro-USB-Ladegerät für einfaches Laden
- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung, immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
- LED-Ladezustandsanzeige

### Weitere Produktvorteile

#### Lieferumfang

- Micro-USB-Lader
- 32-tlg. Schrauberbit-Set
- Aufbewahrungsbox

**Bestellnummer:** 06039C6000

**EAN-Code:** 3165140953801



Akku-Schrauber

## PushDrive

### Technische Daten

---

**Akkuspannung: 3,6 V**

**Akkukapazität: 1,5 Ah**

**Leerlaufdrehzahl: 360 min<sup>-1</sup>**

**Max. Drehmoment: 5 Nm**

**Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: 2,5 / 5 Nm**

**Ladedauer: 1,5 h**

**Bohrfutter: Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme**

**Maschinengewicht: 0,28 kg**

**Schraubendurchmesser**

**Schrauben-Ø bis: 5 mm**

### Geräusch- / Vibrationsinformationen

---

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745  
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

#### Schrauben

**Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 70 dB(A); Schallleistungspegel dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

### Funktionen

---



#### Akkuspannung

3.6 Volt



#### Easy Charging

Aufladen mit Bosch Micro-USB Lader



## **Funktionen**

---

3,6 Volt

Lithium-Ionen Technologie

Anwendung: Schrauben

Softgrip

Rechts-/Links-Lauf

Ladezustandsanzeige

Integrierter Akku