

14,4 V / 18 V:n
litiumioniakun
järjestelmätarvikkeet

AL 1880 CV

Nopea ja kätevä – lataa kaikki
14,4 V:n tai 18 V:n Power for
ALL -akut

Tuotteeseen



Tuotteen keskeiset ominaisuudet

- Yhteensopiva Bosch Home & Garden -järjestelmän kaikkien 14,4 V:n tai 18 V:n akkujen kanssa
- Riittävän lataustilan osoittava "Ready to Go" -merkkisignaali ilmoittaa, että akun latausaste on 80 %
- Lataa nopeasti
- Lataa 4,0 Ah:n akut täyteen 35 minuutissa ja 6,0 Ah:n akut 62 minuutissa
- Power for ALL: voit käyttää kaikkia Home & Garden -työkalujasi vain yhdellä akulla ja latauslaitteella

Tuotteen muut edut

- Älykäs ja tarkasti säädetty lataustapa kaikille akkukapasiteeteille (Ah). Tämä varmistaa akun pitkän käyttöiän
- Yksi akku kaikille – sopii kaikkiin 18 V:n "Power for ALL" -akkujärjestelmän Home & Garden -työkaluihin

Tilausnumero: 1600A011TZ

EAN-koodi: 3165140923590

14,4 V / 18 V:n litiumioniakun järjestelmätarvikkeet

AL 1880 CV

Tekniset tiedot

Akun latausjännite: 14,4 – 18 V

Latausvirta: 8 A

Latausaika 1,5 Ah:n versiossa 100 % n.: 27 Min.

Latausaika 2,0 Ah:n versiossa 100 % n.: 30 Min.

Latausaika 2,5 Ah:n versiossa 100 % n.: 36 Min.

Latausaika 3,0 Ah:n versiossa 100 % n.: 46 Min.

Latausaika 4,0 Ah:n versiossa 100 % n.: 35 Min.

Latausaika 6,0 Ah:n versiossa 100 % n.: 62 Min.

Latausaika 1,5 Ah:n versiossa (ReadyToGO 80 % / 100 %) n.: 12 Min.

Latausaika 2,0 Ah:n versiossa (ReadyToGO 80 % / 100 %) n.: 22 Min.

Latausaika 2,5 Ah:n versiossa (ReadyToGO 80 % / 100 %) n.: 25 Min.

Latausaika 3,0 Ah:n versiossa (ReadyToGO 80 %) n.: 30 Min.

Latausaika 4,0 Ah:n versiossa (ReadyToGO 80 %) n.: 27 Min.

Latausaika 6,0 Ah:n versiossa (ReadyToGO 80 %) n.: 45 Min.

Paino: 700 g

Toiminnot



Akun jännite

14,4 V



Akun jännite

18 V