

Системные принадлежности
14,4 В/18 В Li-Ion

AL 1830 CV

Удобство и совместимость
– зарядка любых аккумуляторов 14,4 В или 18 В Power for ALL

К изделию



Основные характеристики изделия

- Совместимость со всеми аккумуляторами Bosch Home & Garden 14,4 В и 18 В
- Сигнал «Готовность к работе» указывает на достаточный уровень заряда (80 %)
- Аккумулятор 2,5 Ач полностью заряжается за 60 минут
- Power for ALL: один аккумулятор и зарядное устройство для всей линейки инструментов Home & Garden

Другие преимущества изделия

- Один аккумулятор для всех – для любых инструментов Home & Garden из аккумуляторной системы Power for ALL 18 В

Номер заказа: 1600A005B3

Код EAN: 3165140821650

Системные принадлежности 14,4 В/18 В Li-Ion

AL 1830 CV

Технические данные

Зарядное напряжение аккумулятора: 14,4 – 18 В

Зарядный ток: 3 А

Время зарядки при 1,5 А•ч 100 % прим.: 33 мин

Время зарядки при 2,0 А•ч 100 % прим.: 45 мин

Время зарядки при 2,5 А•ч 100 % прим.: 60 мин

Время зарядки при 3,0 А•ч 100 % прим.: 72 мин

Время зарядки при 4,0 А•ч 100 % прим.: 95 мин

Время зарядки при 6,0 А•ч 100 % прим.: 130 мин

Время зарядки при 1,5 А•ч (ReadyToGO 80 %/100 %) прим.: 25 мин

Время зарядки при 2,0 А•ч (ReadyToGO 80 %/100 %) прим.: 35 мин

Время зарядки при 2,5 А•ч (ReadyToGO 80 %/100 %) прим.: 40 мин

Время зарядки при 3,0 А•ч (ReadyToGO 80 %) прим.: 48 мин

Время зарядки при 4,0 А•ч (ReadyToGO 80 %) прим.: 64 мин

Время зарядки при 6,0 А•ч (ReadyToGO 80 %) прим.: 96 мин

Вес: 400 г

Функции



Напряжение аккумулятора

18 В



Напряжение аккумулятора

14,4 В