



2-växlad, sladdlös  
lithiumjonborrskruvdragare

## **EasyDrill 1200**

Liten, lätt, kraftig – sladdlös  
effekt med bra pris/  
kapacitetsförhållande

[Till produkten](#)



### Viktiga produkttegenskaper

- Syneon Chip: intelligent styrning av energin för optimal kraft och maximal uthållighet
- Ingen minneseffekt, ingen självurladdning: Alltid redo att använda tack vare litiumjontekniken
- Kompakt konstruktion tack vare litiumjontekniken
- Bosch styrelektronik: steglöst gasreglage 0–max. i strömbrytaren
- Högkapacitetsplanetväxel: överlägsen livslängd, suverän kraftöverföring, jämn gång
- PowerLight – tack vare den inbyggda lysdioden så är arbetsstycket alltid välbelyst
- Momentinställning med 15 momentlägen samt borrarläge - optimal effekt för alla användningsområden

### Ytterligare produktfördelar

#### Medföljande tillbehör

- Laddare AL 1110 CV
- Väska 2.1
- Dubbelsidig skruvbits
- 1 batteripack PBA 12V 1.5Ah O-A

**Beställningsnummer:** 06039A210A

**EAN-kod:** 4053423201345

2-växlad, sladdlös lithiumjonborrskruvdragare

## EasyDrill 1200

### Tekniska data

---

**Batterispänning: 12 V**

**Batterikapacitet: 1,5 Ah**

**Varvtal obelastad (1:a/2:a växel): 0 – 450 / 1.650 v/min.**

**Oscillationsfrekvens obelastad: 0 – 1.650 v/min.**

**Max. vridmoment: 20 Nm**

**Max. vridmoment mjuk/hård skruvdragning: 11 / 20 Nm**

**Momentlägen: 15 + 1**

**Chuckar: Snabbchuck**

**Verktjgsvikt med batteri: 1 kg**

#### **Skruvdiameter**

**Skruv-Ø upp till: 6 mm**

#### **Borrdiameter**

**Borr-Ø i stål: 6 mm**

**Borr-Ø i trä: 20 mm**

### Buller-/vibrationsinformation

---

Mätvärden beräknade enligt EN 60745.  
Totalvärde vibrationer (vektorsumma tre riktningar).

#### **Borrning i metall**

**Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Onoggrannhet K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Skruvdragning**

**Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Onoggrannhet K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Typvärde för elverktygets A-viktade ljudnivå: Ljudtrycksnivå 66 dB(A); ljudeffektnivå 77 dB(A).  
Onoggrannhet K= 3 dB.

### Funktioner

---



## Batterispänning

12 V



## Batterikapacitet

Skruvdragningskapacitet på en laddning



## Användningsområden

Skruva/borra

## Funktioner

---

12 V

Litiumjonteknik

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

2-växlad växellåda

Användningsområde: skruvdragnings/borrning

Softgrip

Inbyggd arbetsbelysning

Bosch styrelektronik

Höger-/vänstergång

Rotationsindikering