

Sladdlös skruvdragare

## PushDrive

Tryck för att komma igång

[Till produkten](#)



### Viktiga produkttegenskaper

- Enkel hantering tack vare den unika "Push&Go"-funktionen
- Ökad kontroll tack vare vridmomentval
- Möjlighet att justera skruvar manuellt med det manuella läget
- Mikro USB-laddare för enkel laddning
- Ingen minneseffekt, ingen självurladdning, alltid redo att använda tack vare litiumjontekniken
- LED-laddningsstatusindikator

### Ytterligare produktfördelar

- Mikro USB-laddare för enkel laddning
- Ingen minneseffekt, ingen självurladdning, alltid redo att använda tack vare litiumjontekniken
- LED-laddningsstatusindikator

### Medföljande tillbehör

- Mikro USB-laddare
- 32-delars skruvbitsats
- Förvaringslåda

**Beställningsnummer:** 06039C6000

**EAN-kod:** 3165140953801

Sladdlös skruvdragare

## PushDrive

### Tekniska data

---

**Batterispänning: 3,6 V**

**Batterikapacitet: 1,5 Ah**

**Oscillationsfrekvens obelastad: 360 v/min.**

**Max. vridmoment: 5 Nm**

**Max. vridmoment mjuk/hård skruvdragning: 2,5 / 5 Nm**

**Laddtid: 1,5 h**

**Chuckar: Magnetisk bitshållare med sexkantsfäste**

**Maskinens vikt: 0,28 kg**

**Skruvdiameter**

**Skruv-Ø upp till: 5 mm**

### Buller-/vibrationsinformation

---

Mätvärden beräknade enligt EN 60745  
Totalvärde vibrationer (vektorsumma tre riktningar).

#### Skruvdragning

**Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Onoggrannhet K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Typvärde för elverktygets A-viktade ljudnivå: Ljudtrycksnivå 70 dB(A); ljudeffektnivå dB(A). Onoggrannhet K= 3 dB.

### Funktioner

---



**Batterispänning**

3,6 V



**Easy Charging**

Ladda med Bosch mikro-USB-laddare

## **Funktioner**

---

3,6 V

Litiumjonteknik

Användningsområde: skruvdragning

Softgrip

Höger-/vänstergång

Laddindikering

Integrerat batteri